

电缆剥线钳 BX-65

1、功能及用途：用于剥除 $\varnothing 30-65\text{mm}$ 电缆主绝缘层及外半导体层（35KV）

1.1 剥除范围： 剥除 $\varnothing 30-65\text{mm}$ 电缆主绝缘层 (35KV)

剥除主绝缘层厚度 $\leq 10\text{mm}$ 剥除外半导体层厚度 $\leq 1.5\text{mm}$

1.2 重量：1.5kg

1.3 外形尺寸：长 290mm 宽 120mm 高 75mm

1.4 包装：塑料箱

2、功能优势：

2.1 通过可调节旋钮及手柄，精准匹配不同线径电缆，确保绝缘层剥离时铜芯零损伤

2.2 将剥除器的滚轮与电缆紧密结合，即使电缆轻微的形变刀口仍能紧贴在电缆上

2.3 通过更换刀口可实现主绝缘层与外半导体层的剥除，使用更方便

3、应用场景

电网输配电施工

4、标准配置

电缆剥线钳 BX-65x1、弯刀 x1、直刀 x1、合格证 x1、说明书 x1

5、注意事项

5.1 使用时，需注意使用范围以免发生故障与危险

5.2 使用后应保持干燥，避免刃口生锈。也可涂抹具有防锈功能的防锈油



产品图



产品图



包装图