

电缆剥线钳 BX-90

- 1、功能及用途：用于剥除 $\varnothing 40-90\text{mm}$ 电缆主绝缘层及外半导体层（110KV）
 - 1.1 剥除范围：剥除 $\varnothing 40-90\text{mm}$ 电缆主绝缘层（110KV）剥除及外半导体层
剥除主绝缘层厚度 $\leq 15\text{mm}$ 剥除外半导体层深度 $\leq 1.5\text{mm}$
 - 1.2 重量：2.5kg
 - 1.3 外形尺寸：长 510mm 宽 150mm 高 90mm
 - 1.4 包装：塑料箱
- 2、功能优势：
 - 2.1 通过可调节旋钮及手柄，精准匹配不同线径电缆，确保绝缘层剥离时铜芯零损伤
 - 2.2 通过调节旋钮可随意调整剥皮深度，满足正常的剥切
 - 2.3 将剥除器的滚轮与电缆紧密结合，即使电缆轻微的形变剥皮刀仍能紧贴在电缆上
- 3、应用场景
电网输配电施工
- 4、标准配置
电缆剥线钳 BX-90x1、合格证 x1、说明书 x1
- 5、注意事项
 - 5.1 使用时，需注意使用范围以免发生故障与危险
 - 5.2 使用后应保持干燥，避免螺纹生锈。也可涂抹具有防锈功能的防锈油



产品图



包装图