

# 旋转型剥线钳 BP-400

## 1、功能及用途：用于剥除 $\varnothing \leq 30\text{mm}$ 绝缘导线绝缘层

### 1.1 剥除范围：剥除 $\varnothing \leq 30\text{mm}$ 绝缘导线绝缘层

剥除绝缘导线绝缘层厚度 $\leq 4.5\text{mm}$

### 1.2 重量：0.85kg

### 1.3 外形尺寸：长 230mm 宽 80mm 高 75mm

### 1.4 包装：布包

## 2、功能优势：

2.1 通过可调节旋钮及手柄，精准匹配不同线径电缆，确保绝缘层剥离时内芯零损伤

2.2 特殊刀口设计，轻松实现主绝缘层的快速高效剥除

## 3、应用场景

电网输配电施工

## 4、标准配置

旋转型剥线钳 BP-400x1、备用刀口 x1、六角扳手 x1、研磨棒 x1

合格证 x1、说明书 x1

## 5、注意事项

5.1 使用时，需注意使用范围以免发生故障与危险

5.2 使用后应保持干燥，避免刃口生锈。也可涂抹具有防锈功能的防锈油



产品图



包装图